

Dane techniczne dla produktu: HSATS516EE

SAT Multiswitch 5 IN 16 OUT for Quattro + Quad LNB

including Power supply 12V 1,6A



SCHRACK-Info

The multiswitch HSATS516EE Series 5 - with signal attenuation adjustment – is a device featuring integrated high-frequency components combined with proven mechanical design, offering a well-balanced product with an excellent price-to-performance ratio.

It deliberately omits unnecessary control elements, indicator lights, and buttons.

Thanks to the use of active modules, the series consistently delivers sufficient signal strength.

The multiswitch HSATS516EE Series 5 is compatible with both Quattro and Quad LNBs.

- DVBT2
- Power supply: 12V
- LNB Support: Quattro / Quad
- Ports: Gold-plated F connectors
- Quick Installation

Dane techniczne

Długość (mm)	253,00
Szerokość (mm)	128,00
Wysokość (mm)	54,00
Waga (kg)	0,75

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50

Dane techniczne: SAT Multiswitch 5 IN 16 OUT for Quattro + Quad LNB

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Nummer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8	16
		(F)	(F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1 dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SAT Multiswitch 5 IN 16 OUT for Quattro + Quad LNB including Power supply 12V 1,6A	HSATS516EE
Dodatkowe akcesoria	
SAT Konwerter Quattro do multiswitcha Złącza F pozłacane	HSATLSA--A
SAT Gniazdo 3x, radio/CATV/SAT, klasy A, z ramką 80x80mm Zawiera ramkę 80x80mm i puszkę do montażu ściennego, RAL9010	HSATD3M
SAT Gniazdo 4x, radio/CATV/2xSAT, klasy A, z ramką 80x80mm Zawiera ramkę 80x80mm i puszkę do montażu ściennego, RAL9010	HSATD4M
SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa 400x400x200 RAL7035	HSATG442M
SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa 600x600x200 RAL7035	HSATG662M
DIGI-SAT 3050 Coax 75Ω, 1,02/4,6/7,2, 105dB, LS0H, B2ca B2ca s1b, d1, a1 Klasa A+, potrójnie ekranowany, 500m	XC1612023
DIGI-SAT 3040 75Ω 1,02/4,6/6,8mm Cu, 110dB, PVC, biały, 100m Klasa A, potrójnie ekranowany, 100m	XC1609801
DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, PVC, biały, 100m Klasa A, podwójnie ekranowany, 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3030 75Ω, 1.02/6.8mm Cu, 100dB, PVC, biały, 100m Klasa A, potrójnie ekranowany, 100m	XC1609901
DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, PVC, biały, 100m Klasa A, podwójnie ekranowany, 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3000 75Ω, 1.02/6.6mm CCS, 90dB, PVC, biały, 100m biały, podwójnie ekranowany, szpuła 100m	XC1608901
DIGI-SAT 3011 75Ω, 1.13/6.8mm CCS, 90dB, zewnętrzny PE, 100m Klasa A, podwójnie ekranowany, szpuła 100m, zewnętrzny, kolor czarny	XC1601501