

Dane techniczne dla produktu: MX180241F1

Zestaw MCCB Typ A, 4P, 50kA, 80A oraz RCD do 1A

Prąd znamionowy 80A, Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) 50kA, Rozmiar 1, Wyzwalacz Wyzwalacz termomagnetyczny - typ A, Liczba biegunów 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	205,00
Waga (kg)	1,55
EAN	9004840905892
Straty mocy (W)	33,20
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Wyłączniki
Norma	EN 60947-2
Prąd znamionowy (A)	80
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) (kA)	50
Rozmiar	1
Wyzwalacz	Wyzwalacz termomagnetyczny - typ A

Dane techniczne - kontynuacja

Liczba biegunów	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40
Wytrzymałość mechaniczna	15000 operation cycles
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový graniczny Icu (kA)	50
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zestaw MCCB Typ A, 4P, 50kA, 80A oraz RCD do 1A	
Prąd znamionowy 80A, Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) 50kA, Rozmiar 1, Wyzwalacz Wyzwalacz termomagnetyczny - MX180241F1	
typ A, Liczba biegunów 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A	
Dodatkowe akcesoria	
Blokada dźwigni przełączającej do MX1	MX190199
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX1 4-biegunowego	MX190214
Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	
Zacisk skrzynkowy do MX1 2.5-75mm ² , 1 szt.	MX190015
Alu/Cu	
Przedłużenie połączenia 4-bieg. do MX1, 8 szt.	MX190020
Liczba biegunów 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	
Ośłona zacisków krótka do MX1 4-biegunowego	MX190781
Do zacisków dolnych i górnych	
Zacisk tunelowy 1x16-95mm ² do MX1, 1 szt., max. 100A	MX196730
Alu/Cu	
Podłączenie tylne 4-biegunowe do MX1	MX196735
Rozmiar 1	
Podstawa wtykowa do MX1 4-biegunowego	MX196872
Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX1	MX196873
Rozmiar 1	
Płytki rozdziału faz MX1	MX196870
Rozmiar 1	
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX1	MX190125
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX1	MX190172
Długość przedłużenia: 50cm	
Blokada mechaniczna do MX1 4-biegunowego	MX191582
Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX1	MX199462
Rozmiar 1	
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX1	MX199471
Rozmiar 1	
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX1	MX199473
Rozmiar 1	
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX1	MX199481
Rozmiar 1	
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX1	MX199489
Rozmiar 1	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX1 Liczba biegunów 1	MX199567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX1	MX190154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX1	MX191607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX1	MX199736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX1	MX199742
Napęd silnikowy 24VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199837
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199833
Wyzwalacz RCD do MX1 4-biegunowy typ A 30-100-300-1000mA	MX194610
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny	MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny	MX199511