

Dane techniczne dla produktu: SR3PDIPS08

PDU PRO Switched, 24xCombo (C13,C15,C19,C21), 400V, 32A, RCM

Pomiar na poziomie fazy (pomiar na poziomie gniazda może zostać rozszerzony poprzez licencję), monitorowanie prądu różnicowego (RCM) dla każdej fazy, możliwość przełączania każdego gniazda indywidualnie, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami.



SCHRACK-Info

- PDU PRO Switched RCM
- Metering per phase
- Can be upgraded to measuring per socket at any time via licence (SR3PAB0011,SR3PAB0012,SR3PAB0013)
- Residual Current Monitoring per phase, Typ B
- switchable sockets
- Input: 32 A / 400 V | 22 kW
- Supply cable: 3,0 m | 4 mm²
- with CEE plug 32 A red
- Output: 24x Combo C13/C15/C19/C21
- 6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller and power supply unit
- Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
- Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
- 1x RJ45 interface for up to ten external sensors

- 1 x USB-C port (USB 2.0)
- 2.4" TFT color display
- Incl. frames for color coding (blue, red)
- Incl. mounting brackets (L-shaped) </l

Dane techniczne

Długość (mm)	1.838,70
Szerokość (mm)	56,00
Wysokość (mm)	71,00
EAN	4057298230646
Sugerowana cena detaliczna	25.720,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Napięcie znamionowe	400V
Stopień szczelności	IP20
Typ produktu	przełączana
Liczba gniazd	24
Outlet type	24 x Combo Socket (C13/C15/C19/C21)
Prąd znamionowy (A)	32
Phases per feed	3
Typ podłączenia	CEE 32 A czerwony
Protokół	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montaż	Wspornik montażowy (kształt litery L)

PDU PRO Switched, 24xCombo (C13,C15,C19,C21), 400V, 32A, RCM

Pomiar na poziomie fazy (pomiar na poziomie gniazda może zostać rozszerzony poprzez licencję), monitorowanie prądu różnicowego (RCM) dla każdej fazy, możliwość przełączania każdego gniazda indywidualnie, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami.

SR3PDIPS08