

Dane techniczne dla produktu: LI1001890-

MEDO 90 CW CORONA, LED , DALI, czarna, 3000/4000K

Oprawa sufitowa LED



Informacja o produkcie

Die hochwertige MEDO AMBIENT ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	10100
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	DALI tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	105
Moc systemu (W)	78
Moc (W)	78
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd wyjściowy (A)	1000-1050
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	900
Szerokość (mm)	900
Wysokość (mm)	95
Średnica (mm)	900
Dodatkowe akcesoria	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254--;EHDALIDIM-
DłxSxW mm	900x900x95
ØxW mm	900x95

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MEDO 90 CW CORONA, LED , DALI, czarna, 3000/4000K	LI1001890
Oprawa sufitowa LED	
Dodatkowe akcesoria	
MEDO 5m zwieszenie, biały	LI1001950
MEDO 5m zwieszenie, srebrny-szary	LI1001951
MEDO 5m zwieszenie, czarny	LI1001952
MEDO LED zestaw zawiesi, czarne, 5-żył	LI135250
MEDO LED zestaw zawiesi, białe, 5-żył	LI135251
MEDO LED zestaw zawiesi, szare, 5-żył	LI135254
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI	EHDALIDIM
Do sterowania przyciskiem	